QR·JAN バーコード作成

スタートアップマニュアル

ソフトをインストールする	· 1~2
オンラインマニュアルのご案内	3
ソフトの起動方法	4
バーコードを作成・ファイル出力する	· 5~7
バーコードラベル印刷	8~12
シリアルナンバー作成 1	3~14
サポートサービスのご案内	裏表紙



ソフトをインストールする

インストールする前に下記をご確認ください

ハードディスクは1GB以上の空き容量(インストール時) 上記以外にシステムドライブにデータ保存の空き容量が必要です。

管理者権限について

インストールは管理者として実行してください。

1 パソコンに CD をセットします

パソコンにインストールディスク(CD)を セットします。 画面に表示される案内にしたがってイン ストールをおこなってください。





2 「QR・JAN バーコード作成」 のインストールを始めます

右のような画面が自動で表示 されます。内容を確認して 次へをクリックします。



3 使用許諾契約書を確認します

使用許諾契約書の内容を確認 し、「使用許諾契約の条項に同 意します」をクリックして選択 した後、次へをクリックして ください。

4 インストール先を確認します

インストール先を変更する場 合は 変更 をクリックして、イ ンストール先を指定し、次へ をクリックしてください。 通常はインストール先を変更 しなくても問題ありません。

5 インストールの設定を確認 します インストール先等の情報が表 示されます。 確認後、インストールをク

リックしてください。

6 ユーザーアカウント制御が 表示された場合

はい をクリックしてださい。 ユ-ザ-アカワンドNI × 2のアブリがデバイスに変更を加えることを許可します か? QR・JAN/「-コード作成 軽原為の発行だ。 アパパの入手た 詳細を表示 はい 以いえ のR・JANバーコード作成 - InstallShield Wizard × 使用許諾契約 Dé デネット 次の使用時請契約書を注意深くお読みください。 使用許諾契約書 この使用許諾書は、本製品および、関連資料をご使用するにあたっての条件を 定めたもので、株式会社デネットとお客様との間で交わされる契約です。 お客補は、使用許諾契約書をお読みの上、同意いただける場合は 【使用許諾契約の条項に同意します】にチェックをつけ、「次へ】ボタン を押してソフトウェアをインストールして下さい。 「使用許諾条件」に同意された場合のみ、ソフトウェアをインストールして ○ 用許諾契約の条項に同意します(A) 印刷(2) 使用許諾契約の条の 次 次へ(N)> キャンセル









オンラインマニュアルのご案内





操作方法

オンラインマニュアルを表示します。 ※オンラインマニュアルの閲覧は、インターネット 環境が必要です。



※マイページの登録方法は、裏表紙をご覧ください。

ソフトの起動方法

「QR・JAN バーコード作成」をインストールすると、 デスクトップショートカットアイコンが作成されます。 ダブルクリックすると、ソフトが起動します。

QR·JAN/(-コード 作成 QR·JAN/(-コード 作成 QR·JAN/(-コード作成	アイコンを して起動
	^{11運ツール} CSVメーカー ^{発作方法} CSV ファイル作成、 毎年ソフトの
2	0 & A 編集ワクドの アップテート 「CSV メーカー」を ソフト#7 起動します。
12/0333 ABC.9W95N 5277557 ABC/5W5U 51281443 ABC/5W5U 5567754 ABC/FEI23 38202635 ABC/BB2E 2614400 ABC/PHGOO	

1 バーコード作成

QRコード・バーコードを作成し、 BMP/PNG/EMF 形式でファイル 出力します。 また、作成した QR コード・バー コードを、コピー機能により 画像ソフト等にかんたんに 貼り付けることができます。

操作方法5~7ページ

2 バーコードラベル印刷

ラベル用紙等にQRコード、 バーコード、文字や画像を レイアウトして印刷します。

操作方法 8~12ページ

3 シリアルアンバー作成

シリアルナンバー等の文字データ を連番またはランダムに作成し、 CSV 出力します。

操作方法 13 ~ 14 ページ

バーコードを作成・ファイル出力する

QR コード・バーコードを作成し、BMP/PNG/EMF 形式で ファイル出力します。

また、編集ソフト等に貼り付けができるコピー機能があります。



1 「バーコード作成」ボタンをクリックします

ランチャー画面から 「バーコード作成」ボタンを クリックします。



2 バーコードのタイプを選択します

「バーコードタイプ」の 種類を選択します。 (図例:EAN-13)



3 バーコードの設定を行います

コード欄にバーコード の情報を入力します。

バーコード設定欄下部の 各項目は適宜設定して ください。



4 バーコードを生成します

画面左側でパーコードの 設定が終わりましたら、 「生成」ボタンをクリック します。



5 保存形式を選択して保存します

- 保存するファイル 形式を選択します。 (例:PNGを選択)
- 2 「保存」ボタンを クリックします。





名前を付けて保存画面が 表示されます。

- 1 保存場所を選択します。
- 保存ファイル名を入力 します。
- 3 「保存」ボタンをクリック します。



詳しい操作方法は、オンラインマニュアルをご参照ください。

バーコードラベル印刷

ラベル用紙等にQRコード、バーコード、文字、画像などを レイアウトして印刷します。



1 ラベルレイアウト を新規作成します

ランチャー画面から パーコードラベル印刷の 「新規作成」ボタンを クリックします。



2 用紙を選択します

用紙選択画面が表示
 されましたら、
 用紙メーカー、用紙型番、
 用紙方向を設定して、
 「次へ」をクリックします。



3 文字シートを追加します

- 「文字」ボタンから
 「文字」を選択します。
 ※「特殊文字」の操作方法は、 オンラインマニュアルを ご参照ください。
- 2 点線枠の文字シートが配置 されますので、画面右側の テキスト枠に文字を入力し、 文字サイズ等を設定します。
- 3 文字シートをドラッグして 位置を調整します。

● 対ひ運動 マングロック 「文字」ボタンから 文字をクリック! 1



4 画像シートを追加します

- 1 「画像」 ボタンをクリック します。
- 査面右側のシートの詳細 編集エリア内にある 「画像ファイル読込」 ポタンをクリックします。

画像選択画面が表示されます。

- 画像の「保存場所」を選択 します。
- 2 使用する画像を選択します。
- 3 「決定」をクリックします。





- 9 -

画像シート内に画像が 読み込まれます。

- 1 画像シートを選択している 状態で、画面右側のシート 設定にて、画像サイズ等を 数値設定できます。
- または、画像シートを ドラッグして位置・サイズを 調整します。



※画像シートの調整等の操作方法の 詳細は、オンラインマニュアル (閲覧方法3ページ)をご覧ください。

5 バーコードシートを追加します

「バーコード」ボタンを クリックすると、 「バーコードシート」が 追加されます。



- バーコードシートを選択 している状態で、画面右側 のシート設定にて、バー コードタイプを選択し、 情報を入力します。 (例:バーコードタイプは EAN-13を選択)
- バーコードシートを ドラッグして位置・サイズ を調整します。



6 作成したデザインを保存します

🔝 デザイン画面

「保存 | ボタンをクリック します。

ファイル保存画面が表示 されますので、保存する データを選択します。 例として、「デザイン 001| を選択し、「OK | ボタンを クリックします。

確認画面が表示されます ので、「はい」ボタンを クリックします。

保存が完了いたします。

7 印刷します

「印刷 | ボタンをクリック します。

- 1 印刷プレビューが 表示されますので、 「プリンタ設定|ボタン からプリンターの設定 を行います。 その他、必要に応じて 各項目を設定します。
- 2 「印刷する」ボタンを クリックしますと、 印刷を実行します。



ボタンを



保存ファイルを開く

1 「開く」ボタンをクリックします

ランチャー画面の 「バーコードラベル印刷」 から「開く」 をクリック します。



2 保存ファイルを開きます

「ファイル選択」 画面が表示されます。 保存したデザインを選択し、ファイルを開きます。

アァイル響←ファイル選打	R画面				
	〈〈前ページ	1/31	次ページン>>	デザインを初期化する	ファイル名を編集する
→-ス付き000 ++-ス付き000		デザイン002		9°9-1-000	
保存したデザイン	ノを				
クリック!	1			「OK」ボタ	ンを
Stric one		## /: 005		クリック!	2
バックアップを指成 バックアップから復元				ок	キャンセル

- 12 -

リセット

シリアルナンバー作成



1 「シリアルナンバー作成」を起動します

キャンセル 終了

シリアル作成・CSV出力

加速を空でしました

ランチャー画面から 「シリアルナンバー作成」 をクリックします。

作成済シリアルプレビュー



シリアル100.csv

0016985560428

7657519391609

3209421991663 8290213224314

9538089357881 5028340940741

100% Windows (CRLF)

1行、1列



 「バーコード文字設定」 ボタンをクリックして、 設定画面を表示します。



- シリアルナンバーを作成 するバーコードの種類を 選択し、「入力文字」 「作成文字」の設定を 適宜行います。
 ※例: EAN-13を選択
- 設定が終わりましたら、 「OK」ボタンをクリック します。

設定
Z [EAN-13(JAN-13)] ▼
-入力文字 [0123456789
作成文字 0123456789
OK デフォルト キャンセル

3 シリアルナンバーを作成、保存します

- 「シリアル桁数」「生成数」
 「生成タイプ」「固定文字」
 の各項目を設定します。
 操作方法の詳細は、
 からご参照ください。
- 「シリアル作成・CSV 出力」ボタンをクリック します。
- 3 ファイル生成が実行され 進捗状況が表示されます。

完了しますと、保存画面が 表示されます。

- 1 保存場所を選択します。
- 保存ファイル名を入力 します。
- 3 「保存」 ボタンをクリック します。



CSV ファイルが出力されました!

- 14 -

シリアル100.CSV

ユーザー登録(マイページ登録)のご案内

https://mypage.de-net.com

お問い合わせをいただく際は、ユーザー登録(マイページ登録)後に 本ソフトのシリアルナンバー登録が必要となります。 登録後、1回につき10分間の折り返し電話サポートをご利用いた だけます。※サポート期間のみ有効

サポートページのご案内

https://www.de-net.com/support.htm

ソフトウェアの最新情報やサポート状況、 よくあるご質問などを公開しています。 アップデート情報より、最新版のソフトウェアを ダウンロードしてお使いいただけます。





メールサポートサービスのご案内

ask99pc@de-net.com

サポート対応時間:10:00~17:00

(土・日、祭日、弊社指定休日を除く)

- ※通信料はお客様負担となります。
- ※メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
- ※営業時間外に受信したお問い合わせは、翌営業日の営業時間内にて順次対応 いたします。
- ※お客様のメールサーバーのドメイン拒否設定により、弊社からのメールが 受信されない場合があります。

企画・販売 De 株式会社 デネット